

TEKSAN
DİZEL TAŞINABİLİR
JENERATÖR SERİSİ

TEKSAN
mini

TM6500DSE

Dizel Jeneratör



KOLAY VE
GÜVENLİ KULLANIM



DÜŞÜK EMİSYON,
YÜKSEK VERİMLİLİK



YAĞ SEVİYESİ
GÖSTERGESİ



OTOMATİK
DEVRE KESİCİ



HEM DAYANIKLI
HEM PRATİK

TM6500DSE

Dizel Tařınabilir Jeneratör



	ÖZELLİKLER	TEKSAN Mini DİZEL TAŞINABİLİR JENERATÖR
	Model	TM6500DSE
Çıkış Gücü	Maksimum Güç	6500W
	Sürekli Güç	6000W
Motor	Motor Tipi	11.5HP, 4 Zamanlı, Tek silindirli, Hava soğutmalı, Direkt enjeksiyonlu
	Hacim	499cc
	Maksimum Güç Çıkışı	16PS/3600rpm
	Çalıştırma Tipi	Elektrikli Marş
	Yakıt	Dizel
	Yakıt Tankı Kapasitesi	25 L
	Yakıt Tüketimi 25% (l/h)	1
	Yakıt Tüketimi 50% (l/h)	1,41
	Yakıt Tüketimi 75% (l/h)	1,87
	Yakıt Tüketimi 100% (l/h)	2,35
Alternatör	AC Frekans	50 Hz
	Nominal AC Voltajı	230 V
	Güç Faktörü cosΦ	1
	Faz Sayısı	1 faz
Konfigürasyon	Elektrikli Marş Sistemi	✓
	AVR (Otomatik Voltaj Regülatörü)	✓
	Yakıt Göstergesi	✓
	Yağ Uyarı Sistemi	✓
	Dijital Gösterge	✓
	12VDC Çıkış	✓
	AC Devre Kesici	✓
	4 Tekerlekli Taşıma Seti	✓
	Otomatik Dekompresyon Sistemi	✓
	Fırçalı Alternatör	✓
Ebat & Ağırlık	Kutu Ebatı (L x W x H)	950 × 550 × 870 mm
	Kuru Ağırlık	172 kg

Teksan, bu dokümanda yer alan bilgileri önceden haber vermeksizin değıştirme hakkını saklı tutar.



444 8576
TKSN
www.teksan.com
info@teksan.com